DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

WAXIFYER

PREMIUM HOT WAX HEATER



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
Bewaar de handleiding voor toekomstige referentie.

Waxifyer premium hot wax heater

De Dynamic Waxifyer is een premium hot wax heater, ontworpen voor gebruik met Hyper en Wander Wax en volledig compatibel met alle andere soorten ketting hot wax. Met een krachtig 100W verwarmingssysteem met elektronische thermostaat levert het consistente en nauwkeurige warmte, waardoor een optimale waxbeurt van je ketting wordt gegarandeerd.

Het instelbare temperatuurbereik van 50°C tot 135°C stelt je in staat om efficiënt te waxen in elke conditie, waardoor je dit snel en effectief kunt uitvoeren. Een geventileerde, transparante deksel laat je het smeltproces volgen zonder warmte te verliezen. CE-gecertificeerd en met 2 jaar garantie, biedt de Dynamic Waxifyer keer op keer betrouwbare en professionele resultaten.

Gebruikshandleiding

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Plaats de hot wax in de Waxifyer en breek de wax in kleinere stukken om een snelle smelting te garanderen. Plaats de transparante, geventileerde deksel op de Waxifyer tijdens het smelten van de hot wax.
3. Draai de temperatuurinstelknop naar ‘perfect’.
4. Als je in een koude omgeving werkt of het smeltproces een extra boost wilt geven: draai de temperatuurknop naar ‘extra hot’. Zorg ervoor dat je terugdraait naar ‘perfect’ zodra de hot wax vloeibaar is.
5. Zorg ervoor dat je de ketting grondig reinigt en droogt terwijl je wacht tot de hot wax smelt.
6. Plaats de schone ketting minimaal 15 minuten in de vloeibare hot wax.
7. Haal de ketting uit de hot wax en laat het overtollige ervan afdruipen.
8. Zet de Waxifyer uit. Laat de hot wax in de Waxifyer stollen.

De instructies worden verstrekt om een veilig gebruik van het apparaat te garanderen. Dit apparaat is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder en voor personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden in veilig gebruik.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud vereisen toezicht van een volwassene.

Temperatuurbereik van de Waxifyer

De Waxifyer heeft 100 watt verwarmingsvermogen, met een instelbare elektronische thermostaat. Het temperatuurbereik van de Waxifyer is van 50°C tot 135°C. De Waxifyer is ontwikkeld voor gebruik met Dynamic Wander Wax en Hyper Hot Wax, en behoudt de ideale temperatuur van 70°C - 80°C wanneer ingesteld op 'perfect'.

Kenmerken van de Waxifyer

- Transparante, geventileerde deksel: maakt het eenvoudig om het smeltproces te volgen terwijl de warmte behouden blijft.
- 600 ml capaciteit: waardoor gemakkelijk drie porties/repen van Hyper of Wander Wax (240 g) en een gehele ketting in de heater passen.
- Ontwikkeld voor gebruik met Hyper of Wander Wax, geschikt voor alle soorten hot wax.

Indicatielampje

Wanneer je de Waxifyer aanzet, gaat het rode indicatielampje branden. Zodra het verwarmingselement van de Waxifyer de gewenste temperatuur heeft bereikt, wordt het lampje groen. Als de temperatuur daalt, wordt het verwarmingselement weer ingeschakeld, samen met het rode indicatielampje.

Je kunt deze handleiding en een gedetailleerde stapsgewijze gids voor het hot waxen van je ketting vinden in NL, DE, EN en FR via deze QR-code. ->

Veiligheidsmaatregelen

- Houd alle omliggende gebieden droog.
- Plaats de Waxifyer niet in water, en giet geen water in de Waxifyer.
- Plaats de Waxifyer op een vlakke ondergrond.
- Houd de Waxifyer buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Haal de stekker van de Waxifyer uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en laat hem volledig afkoelen voordat u hem aanraakt, schoonmaakt of opbergt.
- Als er tijdens gebruik abnormale temperaturen optreden, haal dan onmiddellijk de stekker van de Waxifyer uit het stopcontact.

Gebruik de Waxifyer nooit als:

- Het snoer beschadigd is.
- De Waxifyer niet goed functioneert.
- De Waxifyer is gevallen of is beschadigd.
- De Waxifyer in het water gevallen is.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een gekwalificeerde professional om gevaren te voorkomen. Neem voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud en volg alle veiligheidsrichtlijnen.

Specificaties

Model: WAXIFYER DY-119
Input: 220 – 240V 50/60 Hz
Power: 100 W (Max)
Plug: EU

Designed in the Netherlands | Made in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com